

| POSSIBILIDADE | CARACTERISTICA                                                                                                                                                 | ATTITUDE A SER TOMADA                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A             | * CIRCUITO EGA DA PLACA BASICA COM ALGUM DOS SEGUINTE MONITORES:<br>- - EGA<br>- - CGA ( 80 x 25 ou 40 x 25 )<br>- - MDA ( MONOCROMATICO )<br>- - ENHANCED RGB | * CONFIGURAR A DIPSWITCH DS02 DE ACORDO COM A TABELA SIMPLIFICADA ( TABELA 3.2 ) DA PAG. 27                                                                                                                                                 |
| B             | * DOIS CIRCUITOS EGA SIMULTANEOS ( O PRESENTE NA PCI BASICA E O DE OUTRA PLACA )                                                                               | * CONFIGURAR OS ENDEREÇOS DE E/S DOS REGS. DE VIDEO ATRAVES DO ESTRAPE JP09:<br>- - JP09 = 2-3 (3XX H) P/ BASICA<br>- - JP09 = 1-2 (2XX H) P/A OUTRA<br>* O SW DEVE TER O SUPORTE ADICIONAL PARA O CONTROLE DA SEGUNDA PLACA ( ENDS. 2XX H) |
| C             | * DUAS PLACAS CONTROLADORAS SIMULTANEAS<br>* COM UM DOS MONITORES SENDO MDA (MONO)                                                                             | * CONFIGURAR A DIPSWITCH DS02 DE ACORDO COM A TABELA COMPLETA DO APENDICE A<br>* NESTA CONFIGURACAO SEMPRE TEREMOS A PLACA EGA E UMA OUTRA PLACA<br>* OBRIGATORIAMENTE UM DOS MONITORES EH O MDA                                            |

ISF1619

## AUTO-SWITCH

- NAO TEM RELACAO DIRETA COM OS MODOS ACIMA
- DEVE ESTAR SEMPRE "SETADO" PARA QUE OS SWs QUE ESCRIVEM DIRETAMENTE NOS REGS. DE VIDEO POSSAM RODAR SEM PROBLEMAS. (COMO OS ENDS. SAO DIFERENTES, O CIRCUITO SE RECONFIGURA)