

PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE EDITORAÇÃO VIDEOTEXTO

01. Verifique os módulos disponíveis:

- a. 10974.01.6 - Módulo Básico I-7015;
- b. Televisor RGB (Telefunken Modificado);
- c. 10678.01.8 - Cabo de Interligação DB9 - DB25;
- d. 11117.01.0 - "Kit" Comunicação Discada;
 - 10674.01.1 - Placa Exp. Comunic. Discada;
 - 10713.02.6 - Cabo Telefônico;
 - 11114.01.0 - Conj. Alto-falante;
 - 11111.01.1 - Cabo DB9 - DB9 - EXP. VTX.
- e. Unidade de Disquete 5 1/4";
- f. Placa Controladora de Disquete 5 1/4" - Interface com Winchester;
- g. Disquete contendo o Aplicativo SEVI.COM + informativos;
- h. Manual do Usuário do Sistema de Editoração.

02. Verifique o meio físico necessário:

- a. Ponto de alimentação com três pinos (FASE-NEUTRO-TERRA);
- b. Ponto de conexão com linha telefônica com conector fêmea, padrão Telebrás.

03. Verifique a configuração dos módulos:

Nota: X = IRRELEVANTE.

a. Placa Básica NE04:

* DIPSWITCH DP01:

- 1 : FECHADO
- 2 : X

- 3 : FECHADO
- 4 : FECHADO
- 5 : ABERTO
- 6 : ABERTO OU FECHADO
- 7 : FECHADO
- 8 : X

* ESTRAPES

- JP01 : 1-2
- JP02 : FECHADO
- A a J: X
- K : 1-2
- L : 1-2
- CH01 : FECHADO
- CH02 : FECHADO
- CH03 : ABERTO
- CH04 a CH10 : FECHADO
- CH11 : ABERTO
- CH12 : FECHADO

b. Placa Básica NE05:

* DIPSWITCH DP01:

- 1 : FECHADO
- 2 : X
- 3 : FECHADO
- 4 : ABERTO
- 5 : ABERTO
- 6 : X
- 7 : ABERTO
- 8 : X

* ESTRAPES

- JP01 : 1-2 (sem placa Controladora de Acionador de 8")
1-3 (com placa Controladora de Acionador de 8")
- JP02 : FECHADO
- JP03 : 2-3
- JP04 : 2-3
- JP05 : 1-2
- JP06 a JP15: X

c. Controladora de Disquete 5 1/4":

- * J01 : 5;
- * J02 : 1-2.

d. Placa de Expansão Comunicação Discada:

* DIP01:

- 1 : ABERTO (OPEN)
- 2 : ABERTO (OPEN)
- 3 : ABERTO (OPEN)
- 4 : FECHADO

04. Instale a placa de Exp.Com.Discada, observando:

- a. conexão do cabo da linha telefônica;
- b. fixação do Conj. Mont. Alto-falante no Conj. Mont. Chassi;
- c. conexão do alto-falante;
- d. conexão do cabo de vídeo entre a placa Básica e a entrada de vídeo.

05. Configura os Acionadores da UNidade de Disquete para "E" e "F", interligando-a com o Módulo Base.